

televic
conference

CONFIDEA T-CD

НАСТОЛЬНЫЙ МИКРОФОННЫЙ ПУЛЬТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ



Описание

Настольный микрофонный пульт председателя Confidea T-CD предназначен для систем с базовыми функциями обсуждения. Пульт объединяет в себе современный дизайн и эргономичность, обеспечивает исключительную разборчивость речи. Пульты оснащаются кнопкой включения микрофона или кнопкой «по запросу»; имеется два выхода на наушники с одним общим регулятором громкости звучания. Пульт председателя, по сравнению с пультами делегатов, оснащен двумя дополнительными кнопками: «Следующий» и «Приоритет». Пульты могут быть соединены в цепочку кабелем Cat 5e для работы в сети Plixus®. Разъемы RJ45 скрыты в основании пульта, кабели, идущие к ним, прокладываются в двух пазах, имеющих в корпусе пульта.

Преимущества

Пульт Confidea T-CD - *стильное и элегантное решение* для настольной установки. Входные и выходные соединения *настраиваются автоматически и являются взаимозаменяемыми*. В результате значительно ускоряется и упрощается установка системы, обеспечивается ее быстрая адаптация к меняющимся условиям она конференции. Съемный микрофон *не восприимчив к помехам, создаваемым мобильными телефонами*, поэтому делегаты во время обсуждения могут оставлять их включенными. Микрофонные пульта Confidea T-CD работают в сети Plixus®, обеспечивающей петлевую топологию, что гарантирует *максимальную надежность*.

Особенности:

- Встроенный высококачественный громкоговоритель, автоматически выключаемый при включении микрофона для предотвращения самовозбуждения микрофона.
- Кнопка включения микрофона или кнопка включения «по запросу» с двумя светодиодами.
- Два выхода на наушники с одним общим регулятором громкости.
- Кнопка «Следующий».
- Кнопка «Приоритет».
- Натуральное звучание, являющееся «визитной карточкой» систем Televic.

Соединения

- Микрофонный разъем под винт для подключения съемного микрофона.

D-MIC30SL	71.98.0053
D-MIC40SL	71.98.0054
D-MIC50SL	71.98.0055

- Два разъема RJ 45 для соединения кабелями в цепочку.
- Два гнезда для наушников (под стерео штекер диаметром 3,5 мм).
- Работа в сети Plixus.

Программное обеспечение

Для расширенных функций конфигурирования, эксплуатации и управления пультом необходимо управляющее программное обеспечение CoCon компании Televic. Доступны следующие стандартные лицензии:

CoCon Discussion	71.98.1101
CoCon Signage	71.98.1102

Сертификация

Регион	Сертификат
Европа	CE

Технические характеристики

Механические	
Материал	PC/ABS
Цвет	Черный матовый, RAL9011
Размеры (мм)	230 (ш) x 130 (в) x 60 (г)
Размеры с упаковкой	250 (ш) x 150 (в) x 90 (г)
Вес (г)	480
Вес с упаковкой (г)	620
Электрические	
Напряжение электропитания	48 В пост. тока
Потребляемая мощность	4 Вт
Выход громкоговорителя	
Макс. выходная мощность	> 1 Вт
Частотная характеристика	200-20 000 Гц
Динамический диапазон	> 90 дБ
к.н.и. при номинальном уровне	< 0,1%
Импеданс нагрузки	8 Ом
Выход наушников	
Макс. выходная мощность	> 10 мВт
Частотная характеристика	22-22 000 Гц
Динамический диапазон	> 90 дБ
к.н.и. при номинальном уровне	< 0,1%
Импеданс нагрузки	16-32 Ом
Микрофонный вход	
Номинальный входной уровень	-54,7 дБВ
Макс. входной уровень	-24,6 дБВ
Входной импеданс	1 кОм
Динамический диапазон	> 93 дБ
Частотная характеристика	25-20 000 Гц
к.н.и. при номинальном уровне	< 0,1%

Авторские права на всю информацию принадлежат компании **Televic Conference**,
2015. Версия 1.0, октябрь 2015 г.

—
Leo Bekaertlaan 1 • 8870 Izegem • Belgium
Тел: +32 51 30 30 45
Факс +32 51 31 06 70
E-mail: conference@televic.com

Web: <http://www.televic-conference.com>

Компания Televic оставляет за собой право изменять этот документ без предварительного уведомления.